

PRF-LCD-WRL

BEZDRÔTOVÁ LCD KLÁVESNICA PRE ÚSTREDNE ZO SÉRIE PERFECTA

Klávesnica PRF-LCD-WRL slúži na každodennú obsluhu ústrední zo série **PERFECTA-16 WRL**, **PERFECTA-32 WRL** a **PERFECTA-T-32 WRL**. Šifrovaná komunikácia s ústredňou sa vykonáva obojsmerne vo frekvenčnom pásme 433 MHz. Zariadenie spĺňa požiadavky normy EN 50131 Grade 2. Veľké klávesy, LCD displej a LED-ky signalizujúce stav systému spôsobujú, že obsluha systému je pohodlná a prehľadná pre každého užívateľa. Klávesnica má okrem klávesov s číslicami aj klávesy, ktoré umožňujú rýchle zapínanie vybraného režimu stráženia (denného, nočného, plného) a spúšťanie troch alarmov: napadnutia, požiarneho a pomocného alarmu. Atraktívny dizajn klávesnice PRF-LCD-WRL umožňuje jej montáž do miestností rôzneho druhu.

- spolupráca s ústredňami zo série **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-T-32 WRL**
- obojsmerná kódovaná bezdrôtová komunikácia vo frekvenčnom pásme 433 MHz
- veľký, dobre čitateľný LCD displej
- LED-ky informujúce o stave skupín a systému
- rýchle zapínanie vybraného režimu stráženia pomocou funkčných klávesov
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR, POMOC spúšťané z klávesnice
- podsvietenie displeja a klávesov
- akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
- signalizácia straty spojenia s ústredňou
- napájanie: dve lítiové batérie 3 V CR123A



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	139 x 124 x 22 mm
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Hmotnosť	280 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 200 m
Batéria	2 x CR123A 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Odber prúdu v pohotovostnom režime z batérie BT1	0,005 mA
Maximálny odber prúdu z batérie BT1	50 mA
Odber prúdu v pohotovostnom režime z batérie BT2	1 µA
Maximálny odber prúdu z batérie BT2	45 mA