

# INT-R

## UNIVERZÁLNY EXPANDÉR ČÍTAČIEK KARIET / DALLAS ČIPOV

Expandér pre ústredne INTEGRA umožňujúci pripojenie čítačiek kariet a/alebo čítačiek čipov Dallas (iButton) na realizáciu funkcie kontroly vstupu a zapnutia/vypnutia stráženia skupiny. Expandér INT-R spolupracuje so zabezpečovacími ústredňami INTEGRA a CA-64.

### Vlastnosti:

- možnosť pripojenia dvoch čítačiek bezdotykových kariet / Dallas čipov
- kompatibilita s čítačkami využívajúcimi formát:
  - Wiegand 26
  - Wiegand 26/34/42/56 (verzia 3.02 alebo novšia)
- relé na ovládanie elektrického zámku
- vstup na kontrolu stavu dverí
- vstup umožňujúci otváranie prechodu pomocou tlačidla
- funkcia odblokovania dverí pri požiarom alarme
- sabotážny vstup



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Trieda prostredia                  | II            |
| Rozmery dosky elektroniky          | 140 x 68 mm   |
| Pracovná teplota                   | -10...+55 °C  |
| Napätie napájania                  | 12 V DC ±15%  |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 110 mA        |
| Maximálny odber prúdu              | 150 mA        |
| Hmotnosť                           | 80 g          |
| Prípustné zaťaženie kontaktov relé | 5 A / 30 V DC |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia         | 93 ±3%        |